

12V DC Input
P1
SW5
ROKER SW_3A125VAC
JD003-B-S-3A-PF
FB7
FB8
FB9
FB10
PBY2012091-102Y-N
D2
MCSB-B3SGT
C170
C167
3300uF,ELEC,16V
12V
3.3V
DVDD33
HD 2X2P/2.54MM
L13
1.5uH/LPS4012-152MLC
C165
0.1uF 0201/16V/X7S
R186
0R 0402 +/-1%
U59
GND
VBST
SW
EN
VIN
VFB
TPS563249
R188
10K 0402 +/-1%
R190
47K 0402 +/-1%
R192
10K 0402 +/-1%
C173
0.1uF 0201/16V/X7S
FB=0.6V
C171
C172
10uF 0603/6.3V/X5R
0.1uF 0201/16V/X7S
C175
C176
C177
22uF 0805/25V/X5R
10uF 0603/6.3V/+-10%/X5R
TPS563249
Current Rating: 3A
Switching Frequency: 1.4MHz
5V
DVDD5
L14
2.2uH/LPS4012-222MLC
C166
R187
R189
10K 0402 +/-1%
R191
75K 0603 +/-1%
C174
0.1uF 0201/16V/X7S
C168
C169
C178
C179
C180
R193
10K 0603 +/-1%
TPS563249
Current Rating: 3A
Switching Frequency: 1.4MHz
3.3V
DVDD33
U63
IN_10
IN_9
NR/SS
EN
SS_CTRL
OUT_1
OUT_2
FB_3
GND
PG
TPS7A9001DSKT
C243
C244
C245
C265
10nF 0402/50V/X7R
R239
1.8K 0603 +/-1%
R240
1.5K 0603 +/-1%
1.8V_LDO
DVDD18_LDO
C246
C249
10uF 0603/6.3V/X5R
0.1uF 0201/16V/X7S
3.3V
DVDD33
U68
C250
C251
C252
C266
10nF 0402/50V/X7R
R241
2K 0603 +/-1%
R242
10K 0603 +/-1%
0.9V_LDO
DVDD09_LDO
C253
C254
1.2V_LDO
DVDD12_DCS
C188
C189
R194
R195
R201
R202
C190
C191
C200
C201
1.8V_LDO
DVDD18_DCS
C204
C202
2.2uF 0402/6.3V/X5R
R205
C203
0.1uF 0201/16V/X7S
100K 0402 +/-1%
LM26480-Q1
VINLDO12
SYNC
NPOR
GND_SW1
SW1
VIN1
DAP
VINLDO2
LDO2
FBL2
FBL1
LDO1
VINLDO1
GND_L
ENLDO1
ENLDO2
GND_SW2
SW2
VIN2
ENSW1
FB1
GND_C
AVDD
FB2
ENSW2
U62
LM26480QSQ-AA/NOPB
R206
10K 0402 +/-1%
R207
10K 0402 +/-1%
L17
2.2uH/LPS4012-222MLC
L18
2.2uH/LPS4012-222MLC
C213
C212
C215
C216
C217
18pF 0402/50V/NPO
R213
10K 0402 +/-1%
R214
10K 0402 +/-1%
R212
120K 0603 +/-1%
R218
100K 0603 +/-1%
C222
1uF 0402/10V/Y5V
C218
18pF 0402/50V/NPO
200K 0603 +/-1%
R215
R219
100K 0603 +/-1%
FB=0.5V
1.1V
DVDD11
J28
C224
C225
1.5V
DVDD15
J29
C226
C227
LM26480-Q1
Current Rating: 1.5A/1.5A/300mA/300mA
Switching Frequency: 2MHz
0.8V
DVDD08
L15
2.2uH/LPS4012-222MLC
C192
C193
R199
5.1K 0603 +/-1%
R204
15K 0603 +/-1%
C186
1nF 0201/25V/X7R
C187
1nF 0201/25V/X7R
C194
47nF 0402/25V/X7R
C195
0.1uF 0201/16V/X7S
R196
9.1K 0402 +/-1%
R197
51K 0402 +/-1%
R198
20K 0402 +/-1%
C196
0.1uF 0201/16V/X7S
L16
2.2uH/LPS4012-222MLC
1.8V
DVDD18
C197
C198
R200
20K 0603 +/-1%
R203
10K 0603 +/-1%
C199
47nF 0402/25V/X7R
TPS65266
BST1
LX1
PGND1
VIN1
EN1
EN2
EN3
SS1
COMP1
FB1
AGND4
ROSC
FB3
COMP3
SS3
BST3
LX3
PGND3
VIN3
VIN2
PGND2
LX2
BST2
SS2
COMP2
FB2
PGOOD
VINQ
AGND1
AGND2
AGND3
U61
TPS65266RHBT
R208
10K 0402 +/-1%
R209
10K 0402 +/-1%
R210
10K 0402 +/-1%
C210
C211
R220
100K 0402 +/-1%
C209
2.2uF 0402/6.3V/X5R
C221
0.1uF 0201/16V/X7S
R216
9.1K 0402 +/-1%
C223
1nF 0201/25V/X7R
C205
C206
C207
C208
C214
47nF 0402/25V/X7R
L19
2.2uH/LPS4012-222MLC
R211
5.1K 0603 +/-1%
R217
10K 0603 +/-1%
RESERVE
TP2
C219
C220
TPS65266
Current Rating: 3A/2A/2A
Switching Frequency: 1MHz